

Netzgerät
NG 602-01

Seite 1



Produktbeschreibung

Netzgerät im Schalttafelgehäuse für die 1+n Technik, sowie zur Versorgung von Zusatzkomponenten. Inklusive Funktions-LEDs.

Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:	200 mA
Ausgangsspannung:	23,3 V DC, 12 V AC
Ausgangsstrom:	0,3 A DC, 1,6 A AC
Absicherung:	Primär Si1 T 200 mA L
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 89 x 60

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
NG 602-01 DE	Netzgerät	Schwarz	A 200033585-00
NG 602-01 DK/SE	Netzgerät	Schwarz	A 200037170-00
NG 602-01 EN	Netzgerät	Schwarz	A 200037172-00
NG 602-01 FR/NL	Netzgerät	Schwarz	A 200037171-00



Netzgerät
NG 602-01

Seite 2

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
ZAP 6-0	Zubehör-Klemmabdeckung	Schwarz	A 200005205-01

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
NG 402/602-...	Sicherungshalter	Sonstiges	E 210005106-00
T 0,2 A/250 V	Feinsicherung 5 x 20 mm	Sonstiges	E 200004871-00

Netzgerät
NG 602-01

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Netzgerät
NG 602-01

Seite 4

Weitere Dokumente

NG 602-01 Netzgerät	Produktinformation	1.008 kB	herunterladen
NG 602-0 und NG 602-1 Netzgerät	Produktinformation	165 kB	herunterladen
1+n-Technik	Systemhandbuch	2,2 MB	herunterladen
NG 602-... Netzgerät	Konformitätserklärung	1,2 MB	herunterladen

S. Siedle & Söhne
Telefon- und
Telegraphenwerk OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723
63-300
www.siedle.de
info@siedle.de